

GGM GS200

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

GAMME SMART SWITCH GGM GS200



www.gigamedia.net

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Ce guide vous explique, étape par étape, comment configurer tous les Smart Switches de la gamme GGM GS200 de GIGAMEDIA. Ouvrez le carton et sortez-en le contenu avec précaution. Le guide d'installation rapide contient une liste des éléments devant se trouver dans l'emballage ; vérifiez que tous les composants sont présents et en parfait état.

Si un élément est absent ou détérioré, contactez le support GIGAMEDIA.

- 1 x Smart Switch GIGAMEDIA de la gamme GGM GS200
- 1 x Cordon de secteur
- 1 x Guide d'installation rapide
- Equerres de mise en rack

AVANT DE CONFIGURER VOTRE SMART SWITCH GGM GS200

Merci de respecter les précautions suivantes pour l'installation de votre Smart Switch :

- Installez votre Smart Switch dans un lieu frais et sec en respectant les plages de température de fonctionnement et d'humidité.
- Installez le Smart Switch à l'abri de toute source électromagnétique puissante, de toute vibration, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Laissez un espace suffisant de part et d'autre du Smart Switch pour garantir une ventilation correcte.
- Assurez-vous que la prise d'alimentation est correctement reliée au secteur.

FONCTIONNALITÉS (SELON LE MODÈLE)

- De 8 à 48 ports RJ45 Gigabit Ethernet à détection automatique de vitesse, auto MDI/MDIX, PoE ou non-PoE
- Supporte l'auto-négociation 10/100/1000Mbps en full duplex et half duplex
- Conforme aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az
- Installation possible sur bureau ou dans une baie 19"

Directive DEEE



Ce produit entre dans le cadre de la directive DEEE II (Directive 2012/19/UE). Il ne doit pas être jeté à la poubelle ni mis en décharge. Les substances contenues dans le produit peuvent être dangereuses pour la santé humaine ou l'environnement. L'élimination peut s'effectuer en renvoyant le produit à votre revendeur ou en le déposant dans un lieu de collecte prévu à cet effet.



Ce produit porte le marquage CE qui atteste de sa conformité aux directives LVD 2014/35/UE ; CEM 2014/30/UE et RoHS 2011/65/UE. La conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Standards : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.2z, IEEE 802.3az
- Performance : Mode de commutation Store and Forward, non bloquant
- Fonctions L2/L2+ : LACP, QoS, VLAN, Mise en miroir de port, IGMP, STP/RSTP/MSTP, ERPS (G.8032), ACL, Double image, etc.
- Température de fonctionnement : 0° C ~ 60 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 %, sans condensation
- Humidité de stockage : 5 % ~ 90 %, sans condensation

FONCTIONNEMENT DES LED

INDICATEUR	STATUT	DESCRIPTION
SYS	LED verte ON	Fonctionne normalement
	LED verte clignotante	Fonctionne normalement
	LED verte OFF	Fonctionne anormalement ou éteint
PoE (Pour les modèles PoE uniquement)	LED jaune ON	Périphérique PoE connecté, fonctionne correctement
	LED jaune clignotante	Court-circuit ou surcharge de courant
	LED jaune OFF	Aucun périphérique PoE connecté ou éteint
LINK	LED verte ON	Données en cours de transmission
	LED verte clignotante	Connexion OK et données envoyées / reçues
	LED verte OFF	Aucun périphérique connecté
SFP UPLINK	LED verte ON	Données en cours de transmission
	LED verte clignotante	Connexion OK et données envoyées / reçues
	LED verte OFF	Aucun module connecté

OPTIONS D'ADMINISTRATION

Les Smart Switches GIGAMEDIA de la gamme GS200 peuvent être administrés via **Telnet**. Vous pouvez aussi choisir l'**interface de gestion Web** accessible par votre navigateur Web. Si vous souhaitez utiliser un **gestionnaire de réseau SNMP**, veuillez noter que la fonction SNMP est désactivée par défaut.

Chaque switch doit disposer de sa propre adresse IP. Par ailleurs, le PC de configuration doit être associé à une adresse IP comprise dans la même plage que celle du switch.

UTILISATION DE L'INTERFACE WEB

1. Connectez votre câble Ethernet à l'un des ports disponibles sur le panneau avant du Smart Switch GIGAMEDIA GS200
2. Pour configurer votre produit, l'adresse IP du PC doit être dans la même plage d'adresse IP que celle de votre Smart Switch. L'adresse IP par défaut des Smart Switches Gigamedia GS200 est **192.168.2.1**, l'adresse IP du PC doit donc être **192.168.2.x** (« x » compris entre 2 et 254) et son masque de sous-réseau 255.255.255.0.
3. Ouvrez votre navigateur Web et, dans la barre d'adresse, tapez <http://192.168.2.1> (adresse IP par défaut)



4. Lorsque la boîte de dialogue s'affiche, tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe :
 - a. Login par défaut = admin
 - b. MdP par défaut = system

(pensez à modifier votre mot de passe à la première connexion !)

ASSISTANCE TECHNIQUE

- Assistance technique GIGAMEDIA sur internet : <http://support.gigamedia.net>
- Assistance technique France GIGAMEDIA par téléphone : **0899 250 013**

[0,50 € TTC / min depuis un poste fixe]
Du lundi au vendredi entre 09h-12h et 14h-17h

