



VMS Pro

<u>Démarrage – Ajout d'un enregistreur - Relecture</u>



Ajouter un enregistreur sur VMS pro :

Vous devez tout d'abord allez dans gestion d'appareils

Video Management		토 옵 ② _ 라 X
		09.27.34 2022-09-29 (P0
	Opération	
	vole principale Lectore a Lectore rocale Recherche Geodori de la Recherche IA L'anaryse des Sciene d'IA distance Journal topologie données	
	Config	
	Gestion Configuration Réglage Gestion de Enregistrement Gestion de Configuration Configuration Configuration d'appareils d'alarme Croisière compte local fichiers Système EMap ITA	
Alarme 🖄 🖾 🕞		* • *

Vous avez ensuite deux options pour pouvoir ajouter sur VMS pro

La première est en cliquant sur le petit symbole plus (💷)







Video Management									토 A O _ @ X
Software		4 ² +							09:28:52 2022-09-29 CPU
Tout équipement	Recherche autor	matique Regroupem	ent Groupe	personnalisé					
No. om de l'appare	IP	Type d'appareil	Protocole	Version	État	Port	Num Canal	P2P1D	Opération
Alarme 🖄 🗐 🖳									× □ ×

Cela vous ouvrira un onglet

<u>(</u>)		Ajouter un appareil		×
	Nom de l'appareil:			
	Type de connexion:	IP	~	
	IP:			
	Protocole:	Privé	~	
	Port HTTP:			
	Nom d'utilisateur:			
	Mot de passe:		v	
		Ajouter Annule	r	

Nom de l'appareil est le nom que vous voulez afficher sur le logiciel,

Vous pouvez choisir le type IP ou ID P2P :

- Pour l'adresse IP vous devez être sur le même réseau que l'enregistreur et vous pourrez trouver cette adresse via le logiciel **Device config tools** sur ordinateur ou directement sur l'enregistreur via le petit i (information) ou les paramètre réseaux.
- Pour l'id P2P vous le trouverez soit sur l'enregistreur en dessous du QR code nommé ID ou sur l'interface de l'enregistreur via le petit i (en bas à droite de l'écran)

Le port http correspond au port media (9000)

Le nom d'utilisateur et mot de passe est celui que vous utilisez pour déverrouiller votre appareil (par défaut : admin)







La deuxième option est de passer via l'onglet recherche automatique

Video Management Software	@									09:43:53 2022	□ A 0 - 4 ×
Tout équipement	Recherche automatique	Regroupement	Groupe personnalisé								
Type de protocole: Privé	Recherche Filtre								non	nbre total: 0 sél	ectionner le nombre: 0
No. Type d'appareil	IP Port	Port Média Num Canal	Adresse MAC	Version	État actif	P2P1D	Opération				
											Ajouter Annuler
Alarme 🛕 🖾 🕞											* • *

Vous devriez ensuite appuyer sur le bouton recherche ce qui permettra d'afficher les appareils sur le réseau.

Type de protocole:	Privé	~	Recherche	Filtre	
--------------------	-------	---	-----------	--------	--

Une fois les appareils détectés, vous pourrez les sélectionner (tout a droite) et ensuite vous pourrez les ajouter via le bouton « ajouter »

З	out équipement	Recherche autor	natique	Regrouper	nent	Groupe personnal	lisé								
Type de	protocole: Privé	Recherche	Filtre										n	ombre total: 1	sélectionner le nombre: 1
No:	Type d'appareil	19	Port	Port Média	Num Canal	Adresse MAC	Version	État actif	P2PID	Opération	2				
1	NVR	10.36.0.22	8012	9000	4	00-23-63-97-03-19	V8.2.2-20220421	Aucun	85	+ 0					
											_				
Rechen	che terminéel														Ajouter Annuler







En appuyant sur le bouton un petit onglet demandant les identifiants devrait apparaitre (identifiants utilisés pour déverrouiller votre appareil)

()	Ajouter un appareil	×
Utilisat	eur	
Mot de	passe	
		Ajouter

Une fois ajouté, l'appareil sera disponible dans la vue principale

Video Management		戸 兄の一な×
Software 1		09:50:43 2022-09-29 CPU
E 🕀 🔅		
Recherché Q		
▼		
🖓 Camera		
₽ CH2		
⊊⊫ снз		
5. CH4		
Groupe personnalisé		
	6	
	$\square \times$ \square Strategy0 \checkmark \bigcirc \leftarrow 1 /1 \rightarrow	💪 Étirer 🗸 🎛 - 🖼 🔁 🔕
		о п. о

Il vous suffit ensuite de faire un Glisser-Déposer (avec l'enregistreur ou les caméras) pour pouvoir afficher les images des caméras.







Relecture à distance

Video Management 😰 🖽		티브 프 영 × 09:27:54 2022-09-29 CPU
	Opdration	
	ver principale Locure incare incare incare incore of the observation of a recurre unit an all all prior of a detended detended a contract topologie detended detended topologie.	
	Gestion Configuration Réglage Gestion de Enregistrament Gestion de Configuration Configuration Configuration de Itocal fichiers Système Plap Plap	
Alarme 🛆 🗘 🕞		» ם (

Pour accéder à la relecture vous devez ouvrir la page « lecture à distance » dans le menu principal

Sélectionnez ensuite les cameras puis la date (les jours avec un enregistrement ont un petit triangle orange) et le type d'enregistrement. Validez par « rechercher »



