



<u>Gigamedia / UNIVIEW</u>

Connecting to the web interface of a camera or recorder



This document applies to Gigamedia or UNIVIEW cameras and recorders.

<u>Requirement</u>

- Have a computer connected to the same network as the device (example: on the same switch or on the same box)
- Identify the brand of the device (Gigamedia or UNIVIEW)
- Make sure your computer has Internet Explorer (browser that best supports plugins) if you do not have it please activate it in Microsoft EDGE (see the following link: <u>https://gigamedia.freshdesk.com/en/support/solutions/articles/44002385545-use-internet-explorer-mode-on-</u> <u>microsoft-edge</u>)

Find a device's IP Address

For Gigamedia products

To find the IP address from the computer you need the **Device Config Tool** software to be able to find it

Link to the software: <u>https://gigamedia.freshdesk.com/en/support/solutions/articles/44002185945-device-config-tool-utility-to-search-upgrade-and-configure-your-gigamedia-products</u>

This software makes it possible to find the address and information of all Gigamedia devices (recorder and camera) connected to this network.







Q De	vice Se	arch						? – X
Search						ChangePassword	Filtration	IP 💌
No.	IP	Vledia Por	Web Port	Channel	Device Name	Device Type	Device Version	Net Mask
1	<u>10.36.0.19</u>	9000	80	4	GGM KITIP24C5MP	GGM KITIP24C5MP	V8.2.3-20230216	255.255.255.0
2	10.36.0.37	9000	80	16	GGM NVR021616P	GGM NVR021616P	V8.2.3-20230217	255.255.255.0
3	10.36.0.50	9000	80	4	GGM KITIP24C5MP	GGM KITIP24C5MP	V8.2.1-20211115	255.255.255.0

It may be that your device is not detected immediately (if for example you have just turned it on and the device is still initializing) to find it. It will be necessary to press the **Search button** to refresh the page. To be able to access the web interface of your device you can either write its IP address on a web page or click on the IP address.

Search		Upgrade	Config	S
No.	IP	Hedia Por	Web Port	(
1	<u>10.36.0.19</u>	9000	80	
2	<u>10.36.0.37</u>	9000	80	
3	<u>10.36.0.50</u>	9000	80	





For UNIVIEW products

To find the IP address you need EZTools software

Link to the software: https://www.uniview.com/Support/Download_Center/Tool/201502/787314_168459_0.htm

Just like the Gigamedia software, it allows you to find all the addresses of Uniview devices

Total	4 apparai	5						Ø	Actualiser	Configuration de la restractive	Français	• © - 3 × © Nextensor
✓ Tout	✓ IPC	NWR Autre	Tous les états	Y							Veuillez saisir des moto-clés	Q
1 0	rmaxion 🖉 🔎	Manage Device Password	IP Modifier TP	Configuration de l'appareil								Exporter
v N	lom de l'appareil	p ^	Modèle	Version	État de l'appareil	Opératio				État de l'opération		
- P	c	10.10.25.153	IPCAMERA		Non connecté	₽ F	2	۰	e 🔺	-		
D P	C323558-AC2X-0	10.36.0.55	IPC323558-AD2X-I0	GIPC-86202.3.71.210707	Non connecté	₿ IF	2	۰.	е 🔺	-		
N	VR304-325	10.36.0.61	NVR304-325	NVR-83601.29.56.210512	Non connecté	E F	2	٥.	e 🔺			
D P	c	192.168.1.168	IPCAMERA		Non connecté	B F	~ ~	۰.	e 🔺	-		
		Tite 4 appendix Plact Place Place IL Concessor Place	Image A appendix Image Image Image Image Image Image Ima	Year Year Search Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet	Image: Conserve of Conservation Image: Conserve of Conservation <t< th=""><th>Image: Control Image: Contro Image: Contro Image: Contro<!--</th--><th>Image: Description: Descrip</th><th>Image: Property Proper</th><th>Image: Image: Image:</th><th></th><th></th><th></th></th></t<>	Image: Control Image: Contro Image: Contro Image: Contro </th <th>Image: Description: Descrip</th> <th>Image: Property Proper</th> <th>Image: Image: Image:</th> <th></th> <th></th> <th></th>	Image: Description: Descrip	Image: Property Proper	Image:			

To be able to refresh the page you must click on the refresh button. To access the web interface you can use the IP address or click on the Internet Explorer logo

Tot	al 4 appareil	ls							Ø	Actual	iser	Configuration de la recherche
√ ⊺	out 🗸 IPC	NVR Autre	Tous les états	T		/	/					
1	Connexion	Manage Device Password	P Modifier l'IP	Configuration de l'appareil							/	
1	Nom de l'appareil	IP	Modèle	Version	État de l'appareil	Opér	ation)	6	État de l'opération
	IPC	10.10.25.153	IPCAMERA		Non connecté		IP	P	Φ	é	4	-
	IPC3235SB-ADZK-I0	10.36.0.55	IPC32355B-ADZK-I0	GIPC-B6202.3.71.210707	Non connecté	F,	IP	۶	Φ	е	4	
	NVR304-325	10.36.0.61	NVR304-325	NVR-B3601.29.56.210512	Non connecté	F,	IP	۶	Φ	е	4	
	IPC	192.168.1.168	IPCAMERA		Non connecté	F.	IP	۶	Φ	е	6	







Interface WEB

It may happen when you enter the IP address you fall on the next page

	Nous ne po	uvons pas accéder à 🗙 +				
÷	- C	€ ▲ Not secure 192.168.1.168	ঠ	₹2	Ē	
						Q
						Þ
		Nous ne pouvons pas accéder à cette page				G
		Vérifier que l'adresse web http://192.168.1.168 est correcte				œ
		Rechercher ce site sur Bing				+
		Actualiser la page				
		Résoudre les problèmes de connexion				

In this case it means that your computer is not on the same network so you need to change the IP address of your computer

Changing the computer's IP address

First you need to access the control panel.







Then select Network and Sharing Center



Then select your relevant Ethernet network

Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions



Go to Properties









And double click on "Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4)" (be careful to click on the text and not on the checkbox)

Propriétés de Ethernet 3	\times
Gestion de réseau Partage	
Connexion en utilisant :	
🚽 Realtek USB GbE Family Controller	
Configurer	ī
Cette connexion utilise les éléments suivants :	_
< >	
Installer Désinstaller Propriétés	
Description Permet à votre ordinateur d'accéder aux ressources d'un réseau Microsoft.	
OK Annuk	er

Then switch to "**Use the following IP address:**" and set an address similar to that of the device (in the example if below the device has as address 192.168.1.168), be careful to define a "subnet mask" before validating, then click on the ok button to close all open tabs.

Propriétés de : Protocole Internet vers	ion 4 (TCP/IPv4)
Général	
Les paramètres IP peuvent être détern réseau le permet. Sinon, vous devez d appropriés à votre administrateur résea	ninés automatiquement si votre emander les paramètres IP au.
Obtenir une adresse IP automatiq	uement
• Utiliser l'adresse IP suivante :	
Adresse IP :	192.168.1.130
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :	
Obtenir les adresses des serveurs	DNS automatiquement
• Utiliser l'adresse de serveur DNS s	uivante :
Serveur DNS préféré :	
Serveur DNS auxiliaire :	
Valider les paramètres en quittan	t Avancé
	OK Annuler





Reload your web page; the home page of your device should be displayed :

unv	IPC3235SB-ADZK-I0
Username	admin
Password	Forgot Password?
	✓ Live View
	Login Reset