



Les groupes d'accès

Les groupes d'accès ont pour but d'appliquer une même politique d'accès à un ensemble de personne.

Chaque modification des paramètres sur un groupe affectera l'ensemble des utilisateurs faisant parti de ce groupe.

Création d'un groupe



pour créer un groupe

Cliquer sur horaires et droits \rightarrow Groupe d'accès

Il est possible de créer jusqu'a 1024 groupes différents

Groupe 1				
Groupe 2				
Groupe 3				
Groupe 4				
Groupe 5				
Groupe 6				
Groupe 7				
Groupe 8				
Groupe 9				
Groupe 10				

Cliquer sur un groupe pour le modifier



CONITRÔLE D'ACCÈS Renommer le groupe	GIGAM SMART BUI	
	Interdire un groupe temporairement	
Atelier Informations Autorisations	Valider 🕑 Retour	ır 🔶
Utiliser la temporisation du lecteur : Oui Non Temporisation : S (zéro : Bistable)		
Maximum : 0		
	Limiter le nombre de personne d'un même groupe. Nécessite un comptage des utilisateurs et la mise en place d'un comptage en entrée/sortie sur les accès.	

Autorisations

Sur chacun des lecteurs, vous pouvez une politique d'accès sur chacun des lecteurs de l'installation : Accès interdit, Accès permanent, accès sur plage horaire. Si vous souhiatez définir un accès sur plage horaire, il faut au préalable définir des plages horaires dans le menu Horaires et droits → Plages horaires





Atelier Valide					
formations Autorisations					
Lecteurs	Autorisations				
Lecteur 1	Accès permanent 🗸				
Lecteur 2	Accès interdit Accès permanent				
	équipe de jour				
	Plage 2				
	Plage 3				
	Plage 4				
	Plage 5				
	Plage 6				
	Plage 7				
	Plage 8				
	Diago 0				

Une fois la configuration terminer Cliquer sur centrale



pour enregistrer la configuration dans la